
バッテリーチャージャー QC-650 取扱説明書

各部の名称



⚠ 警告

●アルカリ乾電池等の一次電池は絶対に充電しないでください。 発火のおそれがあります。

⚠ ご注意

- ◆充電完了直後は電池の表面温度が50℃を超えますが、これは電池の特性で 異常ではありません。充電完了後、30分程度置いてから電池を取り出してく ださい。
- ●充電時間のめやす 3本同時充電 約4時間30分

4本同時充電 約6時間

●使用温度範囲 0~+40℃

チャージャー本体仕様

入力	AC100~240\	/、50~	~60Hz、	90mA MAX
出力	DC1.5V 2,000mA	単3	1本 2本 4本	2,000mA 1,000mA 500mA
		単4	1本 2本	1,100mA 550mA

● 充電池はリチャージャブルバッテリーN×4 (品番:RB-4N) をご使用ください。

充電のしかた


- 1. 付属の充電池を図Aのように充電器にセッ
- 2.トレます。


図Bのように本体裏面の差し込みプラグを

- 3. 引き出し、AC100Vの電源コンセントに差し込みます。
- 4. 充電表示ランプが点灯して充電が始まります。

充電中は充電表示ランプが赤色で点灯します。

充電が完了すると充電表示ランプが緑色に 変わりますので電池を充電器から取り出し てください。使用後は差し込みプラグを元 に戻してください。





差し込みプラグ

充電表示ランプ

緑 : 充電完了 赤 : 充電中 赤(点滅): 充電池エラー

> *充電器をコンセントから取外し、 電池の種類を確認してください。 充電池が古く劣化している場合 は、新しい充電池と交換してくだ

さい。

総輸入販売元

QC650-2018-1112-V3.0GR

ムラテックKDS株式会社

商品に関するお問い合わせ先

ムラテックKDS株式会社 CSセンター

TEL: 0120-34-2381 FAX: 0120-34-2382 〒525-0044 滋賀県草津市岡本町大谷1000-18